


Kojepistorasia 3351-6 POWER TWIST

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tuotekoodi | 3351-6 |
| Sähkönumero | 2423829 |
| Toimittajan tuotekoodi | 3351-6 |
| Tuotenimi | Kojepistorasia 3351-6 POWER TWIST |
| Toimittajan nimi | PC Electric |
| Minimi myyntierä | 1 |
| Myynnin pakkauskoko | 0 |
| Perusyksikkö | kpl |
| Perusyksikön kappalemäärä | 1 |
| Nettopaino (kg) | 0 |
| Pituus (mm) | 0 |
| Leveys (mm) | 0 |
| Korkeus (mm) | 0 |
| Tuotesarja | POWER TWIST |
| ETIM-luokkakoodi | EC001317 |
| ETIM-luokkanimi | Kojepistorasia (CEE) |



Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|-------------|
| Malli | suora |
| Virta [A] | 62 |
| Jännite [V] | 400 |
| Napa luku | 5P |
| Maadoitus H | 6H |
| Kotelointi luokka | [IP44] IP44 |
| Väri | Punainen |
| Asennustapa | Uppo |
| Kiinnityspisteet | 80x80 |
| Laippa [mm] | 100x100 |
| Materiaali | PA6 |
| Moduleita | 0 |
| Taajuus [Hz] | 50 |
| Tunnusväri | Punainen |
| Upotusaukko [Ø mm] | 85 |



| Poles | 63 Amp | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 |
| c | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 |
| d | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| e | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| f | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| g | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| h | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| j | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |

Connection type: Contact flange with screws
 Wire flexible [mm]: 6-16
 solid [mm]: 6-25
 Contact screws [Ncm]: 200 Non
 Weight [g]: 488 | 533 | 587 | 494 | 539 | 593